

盲導鈴付アンプ

N - V A C - G B A



出力1回路 N - V A C - G B A 1

出力2回路 N - V A C - G B A 2

出力3回路 N - V A C - G B A 3



概要

駅ターミナル、施設入り口などで
視覚障害者の誘導の補助を行う装置です。

特徴

昼間と夜間の音量を別々に調整できます。
音源はサイン音以外の録音も可能です。

定格

電 源	AC 100V $\pm$ 10% 50/60Hz
消費電力	約250VA
出 力	CH 1 30W $\times$ 1
	CH 2 30W $\times$ 1
	CH 3 30W $\times$ 1
周波数特性	60Hz $\sim$ 20KHz $\pm$ 3dB以内
歪 率	定格 出力時 2%以内
S / N比	60dB以上
寸 法	430(W) $\times$ 350(D) $\times$ 88(H)(mm) (但し突起物は含まず)
重 量	8.3Kg
塗 装 色	N - 3 焼付塗装

アンブの数によります。

■ 製造元 中川電気工業株式会社

■ 取扱店

本 社 〒540-0018 大阪市中央区粉川町4-9
TEL(06)6768-6600 FAX(06)6768-8667
Mail info@n-vac.co.jp

⚠ 使用上の注意

- ご使用になる前に必ず取扱説明書をお読みください。
- 始業又は操作時には、当製品の機能及び性能が正常に動作していることを確認してからご使用ください。
- 本装置は信号レベルの劣化も考慮して広範囲に対応するよう設計してありますが、使用条件、環境等により機能及び性能が満足できない場合がありますので十分ご検討の上ご使用ください。
- 万一故障した場合、各種の損害を防止する為十分な安全対策を施してご使用ください。
- 仕様に示された規格以外での使用、又は改造された製品については機能及び性能の保証はできかねますのでご留意ください。
- 形式、仕様等の記事内容は予告なく変更する場合がありますのであらかじめご了承ください。

