

停電対策

停電時も安心、P S / 2 対応型、パソコン自動終了装置

機器仕様書

型 番 P A S A P - 2

概 要 本機は外部接点情報により、パソコンのキーボードポート（P S / 2）を介して、Windows パソコンを自動終了させる装置で、UPS（無停電電源装置）を併用すれば、安全です。

特 長

- ・キーボードとパソコン本体の間に入れるだけで良く、簡単に設置可能です。
- ・瞬停（5分以内に停電復帰）の場合は停電終了作業を行いません。
- ・Windowsの通常終了作業をしますのでハードディスクを壊すことはありません。
- ・P S / 2 コネクターの電源を利用しますので、外部電源は不要です。

機能定格

- 1. 対応OS Windows 95 / 98（他のOSにも対応可）
- 2. インターフェース 通信 P S / 2 タイミング
- 3. コネクター オムロン X G 4 A - 1 0 3 4 相当品
- 4. 電源電圧 D C 5 V ± 1 0 % （ P S / 2 コネクターより供給）
- 5. 消費電力 2 5 0 m W
- 6. 外形寸法 1 1 5 m m × 8 0 m m × 2 0 m m （突起部含まず）

