

ADC-21XII

本装置は、鉄道駅、デパート、スーパー、商店街、ゲームセンター、遊技場（パチンコ）、宝くじ売場、各種催し物案内、店舗ガイド、バックグラウンドミュージック必要場所に設置し、カード1枚で16チャンネル80分対応するデジタルBGMマシーンです。集客マシーンとして効果抜群です。どうぞよろしくお願いします。



ADC-21XII



- 特 徴**
1. カード1枚で16チャンネル80分録音が可能
 2. 再生プログラムも簡単に3パターン登録ができます
 3. ラック用金具を付ければ19吋ラック（EIA）に取付が可能
 4. カード録音も簡単にできます
（Windows パソコン上で録音・再生したWAVEファイルがそのまま使用できます）

仕 様

型 名	ADC-21X
電 源	AC100V 50/60Hz
消 費 電 力	約 1A
周 囲 温 度	0 ~ 40
出 力	出力1 600Ω 不平衡 0dBm ヘッドホン 100Ω 不平衡 0dBm
適 合 記 憶 素 子	コンパクトフラッシュカード（CF）
カ ー ド 実 装 枚 数	1枚
チ ャ ン ネ ル 数	16チャンネル
最 大 録 音 時 間	128MBで約80分
再 生 プ ロ グ ラ ム 数	3パターン
チャンネル間隔数	6パターン（0・1・3・5・10・15分）
再 生 デ ー タ 形 式	WAVEファイル
サ ン プ リ ン グ	8ビット モノラル 22KHz
外 形 寸 法	432（W）×86.8（H）×298.8（D）mm （脚部及び、突起物は除く）
重 量	約 5kg
塗 装 色	N-3（グレー）

製造元：中川電気工業株式会社

本 社 〒540-0018 大阪市中央区粉川町4-9
TEL(06)6768-6600 FAX(06)6768-8667
Mail: info@n-vac.co.jp
東京営業所 〒111-0032 東京都台東区浅草1-22-7
ビル4F
TEL(03)3847-3381 FAX(03)3847-3380

使用上の注意

- 本機をご利用になる前に必ず取扱説明書をお読みください。
- 始業及び操作時は、本機の機能又は性能が正常に動作していることを確認してからご利用ください。
- 仕様に示された規格以外でのご使用や、改造された製品につきましては、当社は一切責任を負いかねます。
- 型式、仕様等の記事内容は予告なく変更する場合がありますのであらかじめご了承ください。

製作 2005-10